




Design: Eduardo Souto de Moura
 Notleuchte aus Polycarbonat.
 Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.
 Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.
 Leuchte mit Selbsttest-Modus.
 Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).
 3 Stunden Autonomie.
 Entspricht den folgenden Normen:
 EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht
 1,6Kg


Merkmale des Ruhemodus

Ruhemodus / Inhibit-Modus

Der Notbetrieb wird automatisch aktiviert, wenn die Netzversorgung unterbrochen wird. Falls der Ruhemodus (Rest Mode) aktiviert ist, wird die Entladung der Batterie durch Abschalten der LED-Ausgangsleistung minimiert. Wurde der Sperrmodus (Inhibit Mode) vor der Unterbrechung der Netzversorgung aktiviert, wird der Ruhemodus automatisch aktiviert, wenn die Netzversorgung innerhalb von 15 Minuten unterbrochen wird. Der Ruhemodus und der Sperrmodus können durch Anlegen eines kurzen Impulses mit einer Spannung von 9,5 bis 22,5 V für eine Dauer von 150 bis 1000 ms aktiviert werden. Dieser Impuls muss an die als „Rest“ gekennzeichneten Anschlüsse angelegt werden.

Nach der Wiederherstellung der Netzversorgung verlässt der EM powerLED ST den Ruhemodus. Sowohl der Ruhemodus als auch der Sperrmodus können deaktiviert werden, indem ein Spannungspuls mit einer Dauer von 1000 bis 2000 ms an die als „Rest“ gekennzeichneten Anschlüsse angelegt wird, um den Befehl RE-LIGHT / RESET INHIBIT auszulösen.

Ausführungen	Obligatorisch
● .20 Klar	16200, 16210, 16220, 16230, 16240, 16250



Impuls/Modus	Standby	Notfall	Rest
150 - 1,000 ms	Unterbinden Sie	Rest	-
1,000 - 2,000 ms	Hemmung aufheben	-	Neu beleuchten