



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia de superficie con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



5000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

2,4W

3,1W

Flujo

340lm

65lm

Eficiencia

142lm/W

21lm/W

LOR


-

19%

UGR

-

-



Ángulo de haz

Aplicación

Peso

2Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

16000, 16010, 16020, 16030, 16040,

● .02 Negro/RAL 9005

16050

● .12 Acero inoxidable

cepillado

## Funciones del modo de descanso

### Modo de Reposo / Modo de Inhibición

El funcionamiento de emergencia se inicia automáticamente cuando se corta el suministro de red. Si el Modo de Reposo (Rest Mode) está activado, la descarga de la batería se minimizará apagando la salida LED. Si el Modo de Inhibición (Inhibit Mode) se activó antes de que se cortara el suministro de red, el Modo de Reposo se activará automáticamente si el suministro se corta dentro de los 15 minutos siguientes. El Modo de Reposo y el Modo de Inhibición pueden activarse aplicando un pulso corto con una amplitud entre 9,5 y 22,5 V durante un período de 150 a 1000 ms. Este pulso debe aplicarse a los terminales marcados como "Rest".

Después de restablecer la alimentación de red, el EM powerLED ST sale del Modo de Reposo. Tanto el Modo de Reposo como el Modo de Inhibición pueden desactivarse aplicando un pulso de tensión de 1000 a 2000 ms en los terminales marcados como "Rest" para enviar el comando RE-LIGHT / RESET INHIBIT.

Impulso/Modo	En espera	Emergencia	Descanso
150 - 1,000 ms	Inhibir	Descanso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar inhibición	-	Vuelva a encender

