



Desing: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência saliente de parede em perfil de alumínio com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado. Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.


Luminária com modo de auto-teste. Preparada para telecomando (rest mode). Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as normas:  
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2,4W	3,1W
Fluxo		340lm	65lm
Eficiência		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
-

Aplicação

Peso  
1,5Kg

### Características do Telecomando

#### Modo Repouso / Modo inibição

A operação de emergência é iniciada automaticamente quando a alimentação da rede elétrica é desligada. Se o Modo de Repouso (Rest Mode) estiver ativo, a descarga da bateria será minimizada desligando a saída LED. Se o Modo de Inibição (Inhibit Mode) tiver sido ativado antes do desligamento da alimentação da rede elétrica, o Modo de Repouso será ativado automaticamente caso a alimentação seja desligada dentro de 15 minutos. O Modo de Repouso e o Modo de Inibição podem ser ativados através da aplicação de um pulso curto com amplitude entre 9,5 e 22,5 V por um período de 150 a 1000 ms. Esse pulso deve ser aplicado nos terminais marcados como "Rest".

Após a restauração da alimentação da rede elétrica, o EM powerLED ST sai do Modo de Repouso. Tanto o Modo de Repouso quanto o Modo de Inibição podem ser desativados aplicando um pulso de tensão de 1000 a 2000 ms nos terminais marcados como "Rest" para enviar o comando RE-LIGHT/ RESET INHIBIT.

Pulso/Modo	Espera	Emergência	Repouso
150 - 1,000 ms	Inibir	Repouso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar Inibição	-	Reacender

Acabamentos Obrigatório

○ .01 Branco / RAL 9010 16401, 16411, 16442, 16452, 16431, 16421,

● .02 Preto / RAL 9005 16430

● .10 Alumínio anodizado

