

8,9W / 775lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

61930

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	8,9W	11,1W
Strom	1610lm	775lm
Effizienz	181lm/W	70lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

