

15W / 1315lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

61931

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

DiffuserA Polycarbonate frost
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		15W	18,3W
Strom		2760lm	1315lm
Effizienz		184lm/W	72lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

**Abstrahlwinkel**
Diffuse**Anwendung****Gewicht**
0,5Kg**Ausführungen**Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com