

15W / 1315lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

61931

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

- A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		15W	18,3W
Strom		2760lm	1315lm
Effizienz		184lm/W	72lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse****Anwendung****Gewicht**  
**0,5Kg****Ausführungen**

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

