

12W / 1035lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

61934

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		12W	14,6W
Strom		2145lm	1035lm
Effizienz		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,51Kg



### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

