

15W / 1315lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

61947

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	15W	18,3W
Strom	2760lm	1315lm
Effizienz	184lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)