

35W / 2900lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
571mm

62133

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	35W	41,2W
Strom	4700lm	2900lm
Effizienz	134lm/W	70lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)