

8W / 855lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
629mm

63016

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		8W	10W
Strom		1380lm	855lm
Effizienz		173lm/W	86lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19



Abstrahlwinkel  
Prismatic

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com