

15W / 1293,75lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

61337

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	15W	18,3W	
Strom	2756,25lm	1293,75lm	
Effizienz	184lm/W	71lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

mm

#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

