

20W / 1755lm / 3000K / DALI / Diffuse /
839mm

61951

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	3675lm	1755lm
Effizienz	184lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com