

41W / 3510lm / 3000K / DALI + E-KIT /  
Diffuse / 1679mm

61959

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41W	48,2W
Strom	7350lm	3510lm
Effizienz	179lm/W	73lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg



#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

