

104W / 8700lm / 3000K / On/Off + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

62131

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 104W        | 121W    |
| Strom     |       | 14100lm     | 8700lm  |
| Effizienz |       | 134lm/W     | 72lm/W  |
| LOR       |       | -           | 62%     |
| UGR       |       | -           | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg

mm

#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

