

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6125lm	2875lm
Eficiencia		180lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,58Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

