

7,9W / 670lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
559mm

61350

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 7,9W          | 9,9W       |
| Flujo      |       | 1430lm        | 670lm      |
| Eficiencia |       | 181lm/W       | 68lm/W     |
| LOR        |       | -             | 47%        |
| UGR        |       | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg



### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)