

12W / 1005lm / 3000K / DALI / Diffuse /
839mm

61356

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 12W | 14,6W |
| Flujo | | 2145lm | 1005lm |
| Eficiencia | | 179lm/W | 69lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

