

9,9W / 860lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

61948

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9,9W	12,4W
Flujo		1790lm	860lm
Eficiencia		181lm/W	69lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg



### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com