

16W / 1380lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1119mm

61952

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 16W | 19,5W |
| Flujo | | 2860lm | 1380lm |
| Eficiencia | | 179lm/W | 71lm/W |
| LOR | | - | 48% |
| UGR | | - | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,57Kg

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

