


Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		24+13W	29,3+15,9W
Flujo		4290+1650lm	2010+1050lm
Eficiencia		157lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
0,8Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com