


38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1143mm

62136

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source


B LED Modules

| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 38W           | 34,1W      |
| Flujo      |       | 4520lm        | 2800lm     |
| Eficiencia |       | 161lm/W       | 82lm/W     |
| LOR        |       | -             | 62%        |
| UGR        |       | -             | <25        |




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,57Kg



### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com