

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72018




Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,8W	8,5W	
Flujo	1220lm	570lm	
Eficiencia	179lm/W	67lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso

11 mm

Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínica de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004772

