

38W / 3320lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1143mm

62160

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source


B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	34,1W
Flux		5360lm	3320lm
Efficacité		191lm/W	97lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg



### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com