

34W / 3125lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

60903

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	3125lm
Eficiência		180lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C

Identificador modelo 89603211, 89603216