

7,9W / 670lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
559mm

61334

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


B LED Modules

| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 7,9W | 9,9W |
| Fluxo | | 1430lm | 670lm |
| Eficiência | | 181lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

