

17W / 1437,5lm / 3000K / DALI / Diffuse /
699mm

61355

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 17W | 20,7W |
| Fluxo | | 3062,5lm | 1437,5lm |
| Eficiência | | 180lm/W | 69lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,5Kg

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com