

16W / 1380lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61936

Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules


LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		16W	19,5W
Fluxo		2860lm	1380lm
Eficiência		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,57Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com