

16W / 1380lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61936

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 16W | 19,5W |
| Fluxo | | 2860lm | 1380lm |
| Eficiência | | 179lm/W | 71lm/W |
| LOR | | - | 48% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,57Kg

Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com