

34W / 2925lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

61939

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	2925lm
Eficiência		180lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)