

41W / 3510lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

61941

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 41W          | 48,2W     |
| Fluxo      |       | 7350lm       | 3510lm    |
| Eficiência |       | 179lm/W      | 73lm/W    |
| LOR        |       | -            | 48%       |
| UGR        |       | -            | <25       |



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,6Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

