

8,9W / 775lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

61946

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		8,9W	11,1W
Fluxo		1610lm	775lm
Eficiência		181lm/W	70lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg



### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

