

17W / 1460lm / 3000K / DALI / Diffuse /
699mm

61949

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17W	20,7W
Fluxo		3060lm	1460lm
Eficiência		180lm/W	70lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com