

17W / 1460lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

61949

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		17W	20,7W
Fluxo		3060lm	1460lm
Eficiência		180lm/W	70lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,5Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

