

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1143mm

62136

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	38W	34,1W
Fluxo	4520lm	2800lm
Eficiência	161lm/W	82lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,57Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com