

8W / 855lm / 3000K / DALI / Prismatic /
629mm

63016

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

DiffuserA Polycarbonate frost
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		8W	10W
Fluxo		1380lm	855lm
Eficiência		173lm/W	86lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19

Ângulo de abertura
Prismatic

Aplicação

Peso
0,5Kg**Acabamentos**Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com