

34W / 3800lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
1399mm

63025

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser


## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		34W	40W
Fluxo		6125lm	3800lm
Eficiência		180lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

Ângulo de abertura  
Prismatic

Aplicação

Peso  
0,58Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com