

15W / 1293,75lm / 3000K / DALI / Diffuse / 629mm

61353

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	15W	15W	18,3W
Fluxo	2756,25lm	2756,25lm	1293,75lm
Eficiência	184lm/W	184lm/W	71lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,5Kg

mm

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

