

U60 IP54 Surface

54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2271mm

61733



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster. Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Acessórios de fixação não incluídos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	54W		63,5W
Fluxo	9800lm		4680lm
Eficiência	181lm/W		74lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
5Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com