

12W / 1035lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
839mm

61950

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	12W	12W	14,6W
Fluxo	2145lm	2145lm	1035lm
Eficiência	179lm/W	179lm/W	71lm/W
LOR	-	-	48%
UGR	-	-	<25



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg



#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

