

6,8W / 760lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 559mm

62998

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,8W	8,5W
Fluxo	1225lm	760lm
Eficiência	180lm/W	89lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Ângulo de abertura
Prismatic

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

