

17W / 1900lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
699mm

63019

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	17W	20,7W	
Fluxo	3060lm	1900lm	
Eficiência	180lm/W	92lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura  
Prismatic

Aplicação



Peso  
0,5Kg



#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

