

34W / 3800lm / 3000K / DALI / Prismatic /
1399mm

63025

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 34W | 40W |
| Fluxo | | 6125lm | 3800lm |
| Eficiência | | 180lm/W | 95lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <22 |



Ângulo de abertura
Prismatic

Aplicação



Peso
0,58Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

